

# MANUALE PER LA LETTURA DEL CONTATORE ELETTRICO

SMART METER

MODELLO:

CONTATORE ELETTRICO  
KAMSTRUP OMNIPOWER

# SMART METER, FUTURO ED EFFICIENZA, PER POTER ATTUARE LA STRATEGIA ENERGETICA 2050

## 1| IDENTIFICARE IL CONTATORE

Controllare che il numero del contatore corrisponda a quello riportato sulle fatture del congruaglio.

**Contatore Nr. 30153**

## 2| LETTURA DEI VALORI

Per visualizzare i vari registri **-esempio: 1.8.0 / 180 kWh-** ed eseguire le letture manualmente, premere il pulsante di sinistra.

Premere più volte per raggiungere il codice di lettura desiderato (vedi pagina a fianco)

## 3| ATTENZIONE

**Il pulsante di destra viene usato solo per la manutenzione, NON È DA PREMERE!**

Se per caso venisse premuto attendere 120 secondi. L'interfaccia tornerà automaticamente al menù principale, in ogni caso questo non influirà sul funzionamento del contatore.



### **NOTA BENE**

**IL CONTATORE CONTEGGIA SEPARATAMENTE L'ENERGIA DIURNA E NOTTURNA, INDIPENDENTEMENTE DALLA TARIFFA APPLICATA**



## SEQUENZA DEI REGISTRI DISPONIBILI

1. 8.1 R+  
0534894 kWh  
L1

### 1.8.1

Totale del consumo di energia diurna in kWh

1. 8.2 R+  
0100992 kWh  
L1

### 1.8.2

Totale del consumo di energia notturna in kWh

1. 8.0 R+  
0935761 kWh  
L1

### 1.8.0

Totale del consumo (1.8.1 + 1.8.2) in kWh

2. 8.1 R-  
0014634 kWh  
L1

### 2.8.1

*PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI*

Energia immessa in rete (diurna) in kWh

2. 8.2 R-  
0010239 kWh  
L1

### 2.8.2

*PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI*

Energia immessa in rete (notturna) in kWh

2. 8.0 R-  
0024873 kWh  
L1

### 2.8.0

*PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI*

Totale energia immessa in rete (2.8.1 + 2.8.2) in kWh

3. 8.0 R+  
0000894 kvarh  
L1

### 3.8.0

Totale energia reattiva positiva in kvarh

4. 8.0 R-  
0035768 kvarh  
L1

### 4.8.0

Totale energia reattiva negativa in kvarh

1. 7.0 P+  
0000.991 kW  
L1

### 1.7.0

Potenza istantanea in kW dalla rete CEF

2. 7.0 P-  
0000.658 kW  
L1

### 2.7.0

*PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI*

Potenza istantanea in kW verso la rete CEF

1. 6.0 P+ M  
4.386 kW  
L1

### 1.6.0

Potenza massima mensile in kW dalla rete CEF

2. 6.0 P- M  
0.182 kW  
L1

### 2.6.0

*PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI*

Potenza massima mensile in kW verso la rete CEF

96.1.0 M/J/A  
33487067  
L1 T1

### 96.1.0

Numero seriale del contatore

1.0.0 DATE  
2013.05.15  
L1 T1

### 1.0.0

Data e ora; il display commuta automaticamente tra data e ora ogni 10 secondi

Dicembre 2023.

**INFO:  
PERCHÈ ABBIAMO BISOGNO DI NUOVI  
CONTATORI ELETTRICI?**

Al seguente link potete trovare  
ulteriori dettagli:  
<https://www.cefaido.ch/smartmeter>



**Necessitate di maggiori  
informazioni?**

Rivolgetevi al nostro ufficio:

**Cooperativa Elettrica di Faido**  
[info@cefaido.ch](mailto:info@cefaido.ch)  
T. +41 (0)91 866 18 25  
[www.cefaido.ch](http://www.cefaido.ch)